SİREN / FLAŞÖR · ÜRÜN KODU WSS-PR-N05

Honeywell Morley WSS-PR-N05

Morley WSS-PR-N05 adresli flaşörlü siren, sesli ve ışıklı yangın uyarısını tek cihazda birleştirir; işitme engelli kişilerin ve gürültülü ortamların bulunduğu alanlar için uygundur.



Sesli + ışıklı
UYARI TİPİ

97 dB(A) ±3 dB
MAKS. SES ÇIKIŞI

EN 54-3
SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley WSS-PR-N05, Honeywell Morley-IAS adreslenebilir sistemleri için sesli ve ışıklı uyarıyı tek cihazda birleştiren duvar tipi flaşörlü sirendir. Kırmızı gövde ve kırmızı lens yapısıyla yangın uyarı cihazı olarak hemen tanınır.

Bir binadaki herkes sireni duyamayabilir. Atölyeler, üretim hatları, jeneratör ve kazan daireleri gibi yüksek gürültülü alanlarda siren sesi ortam gürültüsüne karışır. Tuvaletler, otel odaları ve hastane hasta odaları gibi alanlarda işitme engelli kişiler bulunabilir. Bu durumlarda EN 54-23 kapsamındaki görsel alarm cihazları, uyarının herkese ulaşmasını sağlar. WSS-PR-N05 bu iki işlevi tek montaj noktasında birleştirir.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sesli ve ışıklı uyarı tek gövdede
- 97 dB(A)'ya kadar ses, 32 ton, üç ses kademesi
- Loop beslemeli, ayrı hat gerektirmez
- -25 °C … +70 °C çalışma aralığı
- Ø121 × 64 mm, 238 g

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**WSS-PR-N05**
Ürün Tipi	**Adreslenebilir duvar tipi flaşörlü siren**
Uyarı Tipi	**Sesli + ışıklı**

Haberleşme	**Morley-IAS adreslenebilir loop protokolü**
İzolatör	**Yok (izolatörlü modeli WSS-PR-I05)**
Gövde / Lens	**Kırmızı gövde, kırmızı lens**
Montaj	**B501AP alçak profil taban üzerine**
Çalışma Gerilimi	**15 – 28 V DC (loop üzerinden)**
Maks. Ses Çıkışı	**97 dB(A) ±3 dB (1 m)**
Ton Sayısı	**32 (cihazdan veya panelden seçilebilir)**
Ses Kademesi	**Yüksek / Orta / Düşük**
Çalışma Sıcaklığı	**-25 °C ... +70 °C**
Bağıl Nem	**maks. (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP24 (B501AP taban), IP44 (BRR / BPW derin taban), IP65 (WRR sızdırmaz taban)**
Boyutlar	**Ø121 × 64 mm**
Ağırlık	**238 g**
Standartlar	**EN 54-3, EN 54-23**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.