PANEL · ÜRÜN KODU 714/001/227

Honeywell Morley DXc2

2 çevrimli, 4 çevrime kadar genişleyebilen analog adreslenebilir yangın alarm kontrol paneli: çevrim başına 198 adres, 2 siren çıkışı, 2 programlanabilir fonksiyon tuşu. EN 54-2 / EN 54-4.

396 Adres
İKİ ÇEVRİMDE CİHAZ

4 Çevrim
GENİŞLEME KAPASİTESİ

EN 54-2 / 54-4
SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley DXc2, Honeywell'in Morley-IAS ailesine ait, iki çevrimli ve dört çevrime kadar genişleyebilen analog adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. Her çevrimde 99 dedektör ve 99 buton / modül / alarm cihazı olmak üzere 198 adres sunar; iki çevrimde toplam 396 cihazı kendi adresiyle tanır.

795-111 genişleme kartıyla dört çevrime çıkılabilir. 795-099 network kartıyla çoklu panel yapısı, 795-122 RS232 kartıyla izleme yazılımı entegrasyonu kurulabilir; kartlar ayrıca sipariş edilir. Panelde iki denetimli siren çıkışı ve iki programlanabilir fonksiyon tuşu bulunur. EN 54-2 ve EN 54-4 uyumludur.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İki çevrim, toplam 396 adres kapasitesi
- 795-111 kartıyla dört çevrime genişleme
- İki adet denetimli siren çıkışı
- İki adet bağımsız programlanabilir fonksiyon tuşu, LED göstergeli
- 795-099 network kartı ile çoklu panel yapısı
- 795-122 RS232 kartı ile izleme yazılımı entegrasyonu
- EN 54-2 ve EN 54-4 kapsamı

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**714/001/227**
Marka	**Honeywell / Morley-IAS**
Seri	**DXc (DX Connexion)**
Cihaz Tipi	**Analog adreslenebilir yangın alarm kontrol paneli**
Çevrim Sayısı	**2 (4 çevrime kadar genişleyebilir)**

Çevrim Kapasitesi	**Çevrim başına 99 dedektör + 99 buton/modül/alarm cihazı**
Genişleme Kartı	**795-111 (2 çevrim)**
Siren Çıkışı	**2 adet**
Fonksiyon Tuşları	**2 adet bağımsız programlanabilir**
Şebeke Beslemesi	**230 V AC**
Network Kartı	**795-099 (ayrıca sipariş edilir)**
RS232 Kartı	**795-122 (ayrıca sipariş edilir)**
Protokol	**Morley-IAS adreslenebilir protokol**
Sertifika	**EN 54-2, EN 54-4**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.